

非常感谢您选购了我们AJAZZ黑爵机械键盘套装，这款产品具备有各种酷炫的功能与灯效，希望您能带给您全新的操作感受。

#### 技术参数 Technical Specification

产品品牌: **AJAZZ** 黑爵

产品型号: 黑爵守望者II机械键盘套装

键盘尺寸: 434.5 x 129 x 38.6±0.5mm

键盘重量: 1250g±20g (含线材)

按键数量: 104Key

键盘线材: USB接口抗干扰屏蔽五芯线

按键寿命: ≥5000万次

鼠标尺寸: 128 x 78.8 x 41.2±0.5mm

鼠标重量: 135g±5g (含线材)

图像传感器: SPCP192

按键数量: 6

按键寿命: 约300万次电竞级微动

DPI 调节: 500~8000 (4档可自定义设置)

支持操作系统: Windows 98/2000/ME/NT; Windows XP;

Windows VISTA / 7/8/10

#### 一、多媒体功能与特殊功能

FN + F1 = 多媒体播放器

FN + F2 = 音量减小

FN + F3 = 音量增加

FN + F4 = 静音

FN + F5 = 播放停止

FN + F6 = 上一曲

FN + F7 = 播放/暂停

FN + F8 = 下一曲

FN + F9 = 邮件

FN + F10 = 主页

FN + F11 = 我的电脑

FN + F12 = 计算器

#### 二、灯光控制

FN + INSERT = 灯光切换, 内含4个灯效

1、常亮 2、游戏阶梯 3、呼吸 4、暗影前行

FN + DELETE = 灯光切换, 内含4个灯效

1、随波逐流 2、峰回路转 3、速度激情 4、微波涟漪

FN + HOME = 灯光切换, 内含4个灯效

1、泛起涟漪 2、踏雪无痕 3、奔逸绝尘 4、六官格

FN + END = 灯光切换 指点江山

FN + PGUP = 灯光切换, 内含4个灯效

1、龙腾虎跃 2、大鹏展翅 3、落雨纷纷 4、推波助澜

FN + PGDN = 灯光切换, 内含4个灯效

1、星光闪烁 2、波光粼粼 3、流星赶月 4、川流不息

FN + SCROLL = 灯光切换, 内含2个灯效

1、循环跑马 2、峰回路转

FN + UP = 亮度+ +0%-20%-40%-60%-80%-100%,

调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。

FN + DOWN = 亮度- -0%-20%-40%-60%-80%-100%,

调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。

FN + LEFT = 灯效方向调节方向向左

FN + RIGHT = 灯效方向调节方向向右

FN + W = WASD/上左右下互换

FN + \_ = 灯效速度减慢 (共6档速度可调)

调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。

FN + += 灯效速度加快 (共6档速度可调)

调至极限档位时所有指示灯闪烁3次指示。

FN + WIN\_L = Windows&APP键

FN + ESC (F1 F3 F5) = 复位功能 FN+ESC 3秒后松开,

按顺序输入F1 F3 F5实现恢复默认设置。

FN + 1.2.3.4.5 = 5组自定义灯效。

**AJAZZ** × NACODEX<sup>®</sup>

**守望者II PRO**  
游戏机械键盘套装

使用说明书  
User Manual

**守望者II PRO**  
游戏机械键盘套装

#### 产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持, 为了让您放心使用本产品, 更好地保障您的权益, 我公司将严格遵守并执行相关规定, 实行售后服务。

1、服务有效期: 自购买之日起质量保证12个月

2、服务内容: 按微型计算机商品维修更换退货责任规定进行服务

3、不属于服务之范围:

a. 已经超出有效服务或免费维修期的;

b. 未按照正确使用说明使用、维护、保管导致故障或损坏的;

c. 非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏;

d. 质保卡上无经销商资料及盖章之产品;

e. 擅自涂改三包凭证内容的;

f. 由于不可抗力(如自然灾害等)原因造成产品之不良;

g. 人为因素导致产品不良(如操作失误、碰撞、输入不合适电压等);

h. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。

#### 质保卡 (Warranty Card)

产品型号: \_\_\_\_\_

购买日期: \_\_\_\_\_

客户姓名: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_



AJAZZ黑爵验证

**AJAZZ** 黑爵

★ 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据, 请您妥善保管。

★ 任何产品问题, 可扫码咨询微信公众号小编

#### 三、宏功能说明

##### 开启宏模式:

1. 按下FN + \ | 组合按键, 数字1-5灯光在闪烁

2. 按下数字1-5任意一组选择宏键

3. 输入用户需要要的宏键内容

4. 再按下FN + \ | 保存宏内容

5. 按下FN + 左WIN, 关闭WIN键功能, 此时就可以播放宏

注: 当打开WIN键, 键盘进入正常使用状态, 当关闭WIN键, 键盘进入宏使用状态

**清除宏:** 复位即可清除宏。

##### 开启灯光录制模式:

1. 按下FN + 1~0 (10组灯光任意键, 1~5有自带5组游戏背光)

2. 按下FN + END进入灯光录制模式(指示灯闪烁)

3. 输入用户需要要的灯光录制内容

4. 录制完成按下FN + END保存内容

**清除灯光录制:** 复位即可清除灯光录制。



深圳市黑爵同创电子科技有限公司  
地址: 深圳市光明新区公明镇马田北路102号A栋2楼  
电话: 86-755-2740 7340

执行标准号: 鼠标GB/T 26245-2010  
键盘GB/T 14081-2010  
耳机GB/T 14471-2013