

产品外观

装箱清单

打开包装后请您确认主机是否完好, 配件是否齐全。

- 摄像机主机x1
- 上墙底座x1
- 产品说明书x1
- USB电源线x1
- 安装螺钉包x1
- 电源适配器x1
- 顶针x1

使用指南

1) 连接电源

① 找到产品底部的电源接口并将电源线插入, 接通电源, 产品正面的绿色指示灯亮起, 表示摄像机已通电。

注: 请水平接插电源线, 避免粗暴拉扯电源线导致损坏USB接口。

② 请确保手机已经连接可用的WiFi网络。

③ 请确保摄像机添加成功后, 再进行上墙安装。

2) 下载并安装APP

扫描下方二维码, 点击“下载APP”并完成安装。

3) 添加摄像机

① 打开摄像机APP, 点击“快速注册”按钮, 如已有360账号, 可直接点击“登录”按钮。

② 登录后, 点击界面右上角的“+”按钮(见图一), 页面跳转后, 点击“连接我的摄像机”按钮(见图二), 按照手机语音提示完成摄像机的添加。

注: 以下问题可能导致摄像机联网失败, 建议避免。

- 网络配对时, 请关闭其他设备联网。
- 检查是否开启了WiFi防蹭网, 此设置可能会导致摄像机无法正常联网。
- 请确保摄像机连接2.4GHz频段的WiFi。
- 摄像机暂时不支持WPA/WPA2企业级的WiFi, 请选择其他WiFi。
- 建议连接非桥接的WiFi。

③ 添加摄像机成功, 开启您的好奇之旅吧!

4) 摄像机安装方式

安装方式一: 桌面摆放
安装方式二: 吊顶安装

注: 产品图片仅供参考, 具体以实物为准。

5) 摄像机吊顶安装操作示意图

注意事项:

- ① 安装墙面至少能承受摄像机及底座总重量的3倍。
- ② 您还可以在360商城购买加长电源线, 满足您多样的固定需求。

6) 摄像机连接底座操作步骤

- ① 将摄像机底部的固定凹槽对准底座上的卡扣, 轻轻一推, 直到手部感受到“咔嗒”一下, 即安装完毕。
- ② 同理, 相反方向推动摄像机, 直到手部感受到“咔嗒”一下, 即成功取下摄像机。

7) 云台控制

双旋转云台, 水平视角范围360°, 垂直视角范围98°, 可通过APP远程控制镜头视角, 上下左右自由选择查看角度。

8) 移动侦测及追踪

在APP的摄像机“设置”项中开启智能看家功能后, 有移动物体经过摄像机的拍摄区域时, 就会立即抓拍小视频。APP同步推送安防消息提醒, 在APP的摄像机实时画面“设置”项中开启智能追踪功能后, 有移动物体经过摄像机的拍摄区域时, 摄像机会计跟踪移动物体转动, 并抓拍跟踪视频和推送安防查看提醒。

9) 人形和人脸检测

摄像机具有人形检测功能, 开启后, 可过滤无效警报与推送信息, 亦可实现人脸识别与视频检索。

关注360智能安防微信服务号

jia.mall.360.com 400-6822-360

产品说明

① 1080p (1920*1080) 高清分辨率, 画面通透细腻, 清晰明亮。摄像机将根据环境光线, 自动开启夜视功能。开启后, 画面将呈现黑白, 室内情况在7米内清晰可见。

② 夜视功能开启或关闭时, 需要切换内部的遮光片, 会伴随轻微的“咔”声, 属于正常现象。

常见问题

1) 摄像机指示灯有哪几种状态?

绿灯常亮	摄像机启动
绿灯闪烁	配置无线WiFi或摄像机离线
蓝灯常亮	摄像机在线
蓝灯闪烁	视频查看中
绿灯慢闪	升级中

备注: 厂商有权通过固件升级或软件调整的方式对产品的功能状态进行调整。

2) 摄像机发热是正常的吗?

摄像机正常工作时会有一定程度的发热, 属于正常现象, 请您放心使用, 适用温度范围: -5~45°C。

3) 使用摄像机需要注意的事项有哪些?

为了获得更好的夜视成像效果, 使用摄像机时请避免镜头正面(错误放置一)及侧面(错误放置二)靠近玻璃、白墙等反光物体, 以免造成画面近处亮、远处暗或发白的现象。

正确放置示范
放置在桌面(正确放置一)或上墙(正确放置二)时, 请避免摄像机镜头正面及侧面有遮挡物。
注: 通电后请勿用手移动摄像头, 如摄像机镜头定位不准, 可在手机端APP进行校准。

重要声明

1) 个人信息安全

为了您和家人的安全, 请务必确保您购买的产品不被未经许可的人绑定。360会采取严格的措施来保护您和家人信息的安全。

2) 有害物质含量状态说明

有害物质及元素	附件名称			
	塑胶壳体	电路板组件	电源线	镜头
铅(Pb)	○	×	×	○
汞(Hg)	○	○	○	○
镉(Cd)	○	○	○	○
六价铬(Cr(VI))	○	○	○	○
多溴联苯(PBB)	○	○	○	○
多溴二苯醚(PBDE)	○	○	○	○

备注: 表中标记“X”的部分中的少量特殊用途的贴片电子元器件(如高压电阻、陶瓷电阻、二极管等)中的铅含量可能≥0.1%。螺钉、数据线中的滤芯因采用性能较优的合金, 其铅含量也可能≥0.1%。这些器件均符合欧盟RoHS指令要求的豁免条款, 现阶段由于全球技术发展水平的限制无任何可替代的技术和部件, 产品外部可接触件的铅含量均符合环保要求。

售后服务

1) 360智能摄像机产品保修政策

- ① 自购买之日起7日内, 出现产品质量问题, 您可按发票价格一次性退货或更换同款产品。
- ② 自购买之日起15日内, 出现产品质量问题, 您可更换同款车型。
- ③ 自购买之日起12个月内, 出现产品质量问题, 可为您提供保修服务。

2) 360智能摄像机产品非保修政策

- ① 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
- ② 未按产品说明要求使用、维护、保管而造成损坏的, 未经360授权拆修造成损坏的。
- ③ 因不可抗力造成的损坏。
- ④ 产品在使用过程中正常的褪色和损耗不在保修范围内。

联系我们
官方网站: <http://jia.mall.360.com>
官方论坛: <http://bbs.360.cn>
客服邮箱: 360jia@360.cn
客服电话: 400-6822-360

360智能摄像机三包凭证

1) 用户信息

姓名: _____ 电话: _____
电子邮箱: _____ 邮政编码: _____
联系地址: _____

2) 产品资料

颜色: _____
主机机身SN号: _____

3) 维修记录

送修记录	故障现象	受理日期	维修员签字

360 智能摄像机 用户使用手册

360智能摄像机
打开手机 随时安防 轻松回家

封底

封面

说明书

成品尺寸: 85X85mm, 20P, 10折页

材质: 105G哑粉

装订方式: 风琴折

印刷: 单k

