


# 1 硬件安装

不需将计算机断电，只需将网卡按正确方向插入对应的插槽即可。

Windows 7系统下，插入网卡后请直接进行**第2步：软件安装**。

Windows XP/Vista系统下，插入网卡后会弹出新硬件安装向导，点击**“取消”**，如下图所示。

## 快速安装指南 无线USB网卡



注：图中无线网卡以TL-WN727N为例。

- 警告**
1. 远离热源，保持通风。
  2. 在储存、运输和运行环境中，请注意防水。
  3. 防止其他有害物质的侵害，例如：酸、碱。
  4. 请勿私自拆卸，出现故障，需由专业人员进行维修。


物品清单：●一块无线网卡 ●一本快速安装指南 ●一张保修卡 ●一张驱动光盘



# 2 软件安装

软件安装过程在Windows 7/Vista/XP下基本相同，在此以Windows XP系统为例。如果您拥有支持QSS/WPS的无线路由器（或无线AP），可以在完成软件安装后直接参考**附录 QSS快速安全连接**，与无线网络建立安全连接。

**1** 将光盘插入光驱。



**2** 光盘读盘后会弹出安装向导的界面，点击**“自动安装”**。



**3** 选择无线网络安装项目，推荐保持默认选择。点击**“下一步”**继续安装。



**4** 选择无线网络设定程序，推荐保持默认选择，点击**“下一步”**继续安装。




**5** 点击**“浏览”**可选安装路径，推荐保持默认路径，点击**“下一步”**继续安装。



**6** 点击**“安装”**继续安装。



**7** 安装过程大概需要一分钟，请稍作等待。



**8** 当出现下图所示界面时，表示已完成安装。点击**“完成”**以退出向导。




## 3 将网卡连入无线网络 软件配置过程在Windows 7/Vista/XP下相同。

**1** 网卡安装完成后，客户端应用程序会自动运行。程序会自动侦测并连接上目前信号最强而且没有设定加密功能的无线网络。



**提示** 网卡安装完成后，在桌面上会生成客户端应用程序的快捷方式图标。双击此图标可打开客户端应用程序。在上图所示的主界面中，可以进行多项功能设置，具体操作请参看**详细配置指南**。

**2** 单击按钮栏中的“扫描网络”图标，系统会搜索并列出区域中可用的无线网络。选中将要进行连接的无线网络名称（例如，TP-LINK\_84203C），然后点击“连接”。



**3** 如果要连接的网络未加密，那么无需进行任何设置便可成功连接。


如果要连接的网络已加密，系统会自动列出所选网络的认证类型和加密类型。此时无需进行任何设置，点击**继续**。



输入密码。密码必须和路由器或AP上设置的密码相同。点击**继续**。




**4** 无线网络名称前出现图标时，表示已成功接入该网络。




## 附录 QSS快速安全连接 网卡安装完成后，您可以使用QSS功能直接与支持QSS或WPS功能的无线路由器（或无线AP）建立安全连接。

**1** 按下路由器上的“QSS 快速安全按钮”。



**提示** 更多QSS设置方法请登录我们的网站 (<http://www.tp-link.com.cn>) 查阅支持QSS的无线网卡的详细配置指南。

**2** 2分钟内按下网卡上的“QSS 快速安全按钮”2秒后松开。



**3** 然后会弹出以下界面，显示无线网卡正在连接到路由器。



**4** 稍后配置文件列表的界面上将会出现所选无线路由器或AP的有关信息，如下图所示，表示连接成功。

