TWS3 说明书
尺寸：55x75mm 80克铜版纸,黑色印刷，装钉（上下打钉 钉子用细一点 不要在中间打钉）

EDIFIER漫步者

TWS3

真无线立体声耳机
True Wireless Stereo Headphones

使用指南
Operating instructions

微信扫一扫,更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品
地 址：北京市海淀区北四环西路68号
生产商：东莞市漫步者科技有限公司
厂 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明：EDIFIER®，漫步者® 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标，仿冒必究。

版本号Ver1.1

■ 产品特点

- 真无线立体声耳机，支持左、右耳互联，左耳可单耳使用；
- 造型小巧便携，耳机续航约3小时，充电盒额外提供约9小时续航；
- 8mm动圈单元，加强低频，中高频解析出色，音质优秀；
- CSR芯片，蓝牙4.2方案，有效连接距离约10米；
- 轻量化设计，匹配独立可拆耳翼，佩戴稳固，舒适；
- 设有多功能按键，支持通话/音乐操作，方便快捷；

■ 规格参数

蓝牙版本:Bluetooth V4.2
蓝牙协议:HFP、HSP、A2DP、AVRCP
有效距离:10m
工作时长:约3h（耳机）+ 9h (充电盒)
充电时间:约1.5h(耳机)+3h (充电盒)
充电输入:5.0V ⎓ 500mA
频响范围:20Hz-20KHz
灵敏度 (SPL) :98dB
标称阻抗:32Ω

注意:
工作时长和充电时间受播放环境、音量、音源等多种条件影响而变化。
设计和规格如有变更，恕不另行通知。

■ 包装清单

耳机左/右*1

耳套*3对

耳翼*3对

充电盒*1

充电线*1

说明书/保修卡*1

■ 功能操作



■ 充电

使用过程中，若看到红灯代替蓝灯闪烁，表示电池电量低，您需要对耳机充电。

1、耳机

充电操作:将耳机放进充电盒，注意左右对应。
指示灯:耳机红灯常亮＝正在充电　红灯熄灭＝已充满电
充电时间:约1.5小时

2、充电盒

充电操作:使用标配的USB充电线连接至充电盒的Micro USB接口，为充电盒充电；
指示灯:充电盒蓝灯表示充电盒电量储存情况，蓝灯全亮=可为耳机充电3次；当只剩左边一颗蓝灯闪烁时，表示电量存储不足，请及时为充电盒充电；蓝灯全亮=已充满电。
充电时间:约3小时

警告:为本产品提供电源的可充电电池必须妥善处置，以便回收利用。不要将电池放入火中，以免引起爆炸。

■ 使用耳机

一、佩戴耳机

1、根据您耳孔大小，选择合适尺寸的耳翼并安装。
2、将左右耳机对应佩戴到左耳和右耳，调整耳机使耳机与耳朵贴合，舒适的佩戴耳机。

二、开机/关机

1.开机

①将耳机从充电盒取出，自动完成开机；
②未携带充电盒时，可长按左耳机多功能键1-3秒，耳机将开机进入配对模式；

2.关机

①将耳机放入充电盒，耳机会自动关机；
②未携带充电盒时，可长按L或R耳机的多功能键6秒，两只耳机将同时关机；

三、连接

1.双耳模式连接手机

①将TWS3耳机与需连接的手机靠近，并打开手机蓝牙；
②打开TWS3充电盒，取出2只耳机，此时耳机将自动开机，左右互联，长按左耳机的多功能键3秒后释放可以进入红蓝灯快闪的配对状态；
③在手机上搜索"EDIFIER TWS3"并选择连接，连接成功后耳机指示灯将变为蓝灯每隔3秒闪烁1次。

注意:
* 配对状态下，若2分钟内未连接成功退出配对状态，耳机进入待机状态，5分钟内未有任何操作将自动关机。
* 完成配对后，耳机和手机会相互记住对方，下次使用时，开机后耳机会自动回连最近一次连过的设备。

2.单耳模式连接手机

TWS3默认左耳为主机，只需单耳使用时请从充电盒内取出左耳机，按上述"1.双耳模式连接手机"流程完成与手机的连接即可。

3.左右耳机的TWS配对连接：

耳机出厂时，左右耳机已完成过TWS配对，当特殊情况下需要您重新配对时，请按此操作:
①在待机状态下，L/R耳机分别双击多功能键进入TWS配对状态，此时红蓝灯快闪；
②使L/R耳机互相靠近，等待约8秒，使其自动配对；配对完成后，L/R耳机灯光将变为蓝灯每隔3秒闪烁1次。

四、电量显示

本耳机与iOS设备连接时，可在设备上实时显示耳机当前电量，
且耳机低电量时，电量符号闪显示为红色，可提示用户为耳机充电。

满电

低电

五、使用耳机通话

只有L主耳机支持通话功能

功能	耳机状态	操作
接听来电	来电响铃	单击L耳机多功能键
拒接来电	来电响铃	长按L耳机多功能键约1秒
挂断通话	通话中	单击L耳机多功能键
唤醒语音助手	已连接设备，未播放状态	双击L耳机多功能键
关闭语音助手	开启语音助手	双击L耳机多功能键

六、播放音乐

功能	耳机状态	操作
上一曲	播放音乐	双击L耳机多功能键
下一曲	播放音乐	双击R耳机多功能键
暂停播放	播放音乐	单击任意一个L/R耳机多功能键
恢复播放	暂停播放	单击任意一个L/R耳机多功能键

七、恢复出厂设置

左耳机在充电状态下，长按多功能键5秒钟，蓝灯快闪3次表示已经恢复出厂设置，此时左耳机重新开机会自动进入配对状态。

注意:
恢复出厂设置会将耳机连接过的手机等设备的记录清除，但不会清除与另一只耳机的连接信息。如果需要再次连接手机等设备，需要重新配对。

■ 保养与维护

在使用时，请阅读以下建议有助于您遵守保修条款，并延长产品的使用寿命。

- 保持产品干燥，勿将放在潮湿的地方，以免影响产品内部电路。需避免在激烈运动或出汗较多时使用本产品，防止汗水渗透到产品内损坏本产品。
- 勿将产品放置在太阳晒射或者温度高的地方，高温会缩短电子部件的使用寿命、损坏电池、使某些塑料部件变形。
- 勿将产品放在过冷的地方，以免损坏内部电路板。
- 勿试图拆开产品，如果非专业人员，可能会损坏产品。
- 不要跌落、强烈振动、用硬体撞击产品，以免会损坏内部电路。
- 勿使用刺性化学制品、清洁剂清洁耳机。
- 不要用尖体在产品表面上乱划，以免损坏外壳和影响外观。

如果产品不能正常工作，请将其送至您的合格维修机构，工作人员会热心帮您解决问题的。

■ FAQs

1、红色指示灯代替蓝色指示灯闪烁。
答：表示耳机电池低电量,您需要再次对耳机充电。
2、充电时，灯灯不亮。
答：a、请确保耳机与充电盒连接响合。
　　b、长时间不使用耳机，电池会进入休眠状态。此时需要充电大约30分钟灯灯才会亮。
3、从充电盒中取出耳机无法完成自动开机。
答：a、充电盒开盖状态下，耳机充满电后10分钟，充电盒将进入休眠状态，此时取出耳机需要手动对耳机进行开机。
　　b、充电盒进入休眠状态，重新开关盖即可激活。
4、耳机听不到声音。
答：a、确认耳机处于工作状态。
　　b、确认耳机的音量大小是否合适。
　　c、确认耳机是否与手机正常连接。
　　d、确认耳机在正常的工作范围。
5、耳机通话效果不好。
答：a、确认手机是否在信号强的地区。
　　b、耳机的有效使用距离为10米，请确认耳机在有效使用距离内，且耳机与手机间无障碍物阻隔。
6、为什么播放音乐时，耳机不能进行暂停、恢复、上曲和下曲控制。
答：此功能需要与耳机配对的设备支持AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile)协议。

安全注意事项:

Warning!

为保证您的人身安全，请勿将该耳机佩戴或放置在离心脏起搏器过近的位置(小于10CM)。
To guarantee your personal safety, please do not wear or keep headphones in the vicinity (closer than 10cm) of a pacemaker.

请勿将插头插入电源插座。
Do not insert plug into electric sockets.

儿童应在成人监督下使用本设备，本产品并非玩具。
Supervise children when using the equipment, the product is not a toy.

在高音量下使用耳机——特别是长时间使用——可能会对您的听力造成损伤。
Headphone listening at high volume levels – particularly, over extended periods of time – may damage your hearing.

操作器保真音响开关或插入耳机时可能会发出尖利的声音，其在高音量设置下可能会影响您的听力。因此，在切换各种音源或插入耳机前，请将音量控制设置为最低。
The operation of switches on your hi-fi system or plugging in the headphones may cause clicks which at high volume setting may affect your hearing. Therefore, always set the volume control to minimum before switching between different sources (tuner, turntable, CD player, etc.) or plugging in the headphones.

为交通安全起见，驾驶时或骑自行车时请勿使用耳机。
For traffic safety, do not use headphones while driving or cycling.

警告！

* 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
* 针对可拆卸电池的产品，电池务必回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的产品，禁止拆解。
* 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
* 不要让金属物体接触电池的两极，如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。
* 电池浸水后禁止使用。
* 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。

WARNING!

Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassembling is prohibited.
Never disassemble, hit with force, squeeze batteries or dispose of batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid, fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the battery looks swollen, leaking, discolored, having odor or any abnormal appearance, stop using it. Do not use the battery after immersed in water.
Improper use of battery may lead to explosion or leakage, causing skin burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in compliance with applicable laws and regulations in your locality.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含有害物质，该有害物质存在是基于客户产品、该电器的关于有害物质含量的规定或豁免条件。
注：环保使用期限仅适用于产品正常工作的温度和湿度等条件。

服 务 条 例

感谢您选购漫步者耳机，为维护您的权益，本公司提供如下的售后服务：

一、咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电:4008105526咨询或登录:www.edifier.com查询。

二、保修服务：我司保修服务不包括送修产品的运费及上门服务。用户可到当地售后服务中心享受我公司提供的自购买之日起一月包换（注：在外观无损,配件齐全的前提下），一年保修的服务；当地若无售后服务中心，用户可直接找厂家进行售后服务，具体情况请致电：4008105526，在得到厂家客服确认并受理后，请将售后品寄往厂家售后部门。
注：请务必先致电客服确认受理。

三、若有以下原因造成的耳机损坏，恕不提供保修服务：

1. 非正常使用：使耳机头带.麦克风柄线折断，信号线断裂，耳壳破裂。
2. 不当存储：如耳机长时间暴露在潮湿环境中使扬声器.麦克风.浸水。
3. 未经本公司授权的维修。

四. 保修卡所记载内容与产品不符，恕不提供保修服务。

五. 耳机护套. 耳套. 海绵垫. 外壳划花不属于保修之范围。

六. 要求保修服务时请携带此卡及有效购机凭证。请妥善保存此卡及有效购机凭证，请勿自行修改保修卡及购物凭证，否则将被视为作废。

七. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明。

八. 本公司保留对该产品售后服务条例的最终解释权。

北京爱德发科技有限公司
地址:北京市海淀区北四环西路68号左岸8层西区
邮编:100080

东莞市漫步者科技有限公司（工厂售后地址）
地址:东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
　　漫步者工业园工程部返修组
电话:0769-88986868(此电话仅为寄件填写电话，
　　具体售后服务请打4008105526)
邮编:523808

EDIFIER漫步者

保 修 卡

保修卡填写内容

产品名称		盖章处	
产品型号			
购机日期			
用户姓名			
用户地址			
联系电话			
维修人			