

EDIFIER 漫步者


W23BT

蓝牙通讯耳机

Bluetooth Communicator Headphone

使用指南

Operating instructions



产品简介

操作本机之前,请仔细阅读本使用指南并妥善保管以备将来参考。

特点

超薄金属外壳设计,多彩配色,简约、时尚、雅致;

高品质蓝牙耳机,佩戴舒适、通话清晰、音质纯真;

蓝牙V4.0,进口CSR芯片,支持HFP、HSP、A2DP、AVRCP协议;

10M有效传输距离,无拘无束,畅享自由无线生活;

待机可达250小时,听音乐、语音通话约5.5小时;

支持接通/拒接电话、语音拨号、末位重拨等人性化功能;

多点连接“一拖二”技术,操作简单,实用便捷;

高效充电技术,充电仅需两小时。同时支持iPhone上显示电量;

电源开关

- 1.开机:按一下多功能按键,等待2秒自动开机,白灯闪1下,语音提示“Power On”
- 2.关机:待机时长按多功能按键4秒,橙灯闪1下,语音提示“Power off”

蓝牙配对

(在第一次使用你的耳机之前,必须要先跟支持蓝牙的手机配对)

- 1.开机时长按功能键4秒,LED白橙灯交替闪烁,语音提示“Pairing”
- 2.打开手机蓝牙,搜索蓝牙设备
- 3.搜索到配对名为“W23BT”时,点击进行配对,如系统提示需要PIN码时,请输入:0000。
- 4.显示“正在配对”,配对成功后,“W23BT”跳到已配对的设备,语音提示“Connected”
重要提示:如果耳机配对状态已激活,90秒内还没有完成配对,意味着配对失败,请重新按以上“1”至“4”的步骤进行配对。

一拖二功能(同时配对连接两台手机)

- 1.请重复同样的配对步骤跟第二台手机配对连接
- 2.与第二台手机配对成功后,打开第一台手机蓝牙,手动点击“W23BT”重新连接

- 3.当两台手机同时连接上时,可实现第4点操作
- 4.一个手机通话,另一个手机来电:长按多功能按键1秒,拒听来电;双击多功能按键,保持当前通话的手机,并接听来电;短按多功能按键,挂掉通话,的手机并接听来电;一个手机通话,另一个手机通话保持中双击多功能按键,保持当前通话的手机,并接通被保持的手机;短按多功能按键,挂掉当前,通话的手机并接通被保持的手机。

通话

- 1.接听/挂断电话,来电时白灯快闪,语音播报来电号码,按一下多功能按键,听到提示音后接通/挂断
- 2.拒听来电,来电时长按功能键2秒,听到提示音后松开
- 3.拨打电话,打开手机联系人,选择您要拨打的电话号码,点击手机通话键或蓝牙多功能键
- 4.末位电话重拨,待机/音乐时双击多功能键,语音提示“Last number Redial”

语音拨号(请确保您的手机支持语音拨号功能)

- 1.长按多功能键1秒听到提示音后释放按键,进入语音拨号
- 2.语音提示“Voice Dial”

3.说出您需要拨打的电话号码(语音提示确认您要拨打的联系人)

4.通话时,按一下多功能按键可以结束通话

5.未通话时,按多功能按键1秒释放退出语音拨号

音乐播放

1.通过手机来操作播放音乐

音量调节

1.通话时,长按多功能按键1秒,听到提示音后松开,音量增加一档

2.最大音量后再按1秒为最小音量,每档之间都有提示音,共3档位

3.音乐播放音量需通过调节手机音量键调节

充电、电量提示

1.初次使用前充电1小时,后续充电2小时即可充满

2.当通话时间低于10分钟时,蓝牙耳机会每隔一段时间中文语音提示“Battery low”,提醒用户需,要充电同时橙灯会闪亮

3.蓝牙充电时橙灯常亮,充满电后白灯长亮

4.开机3分钟内无连接,则自动关机省电。

规格

产品类型	封闭式, 动圈
驱动单元	10mm
标称阻抗	32 Ω
声压级 (SPL)	98dB
频响范围	50-20KHz
蓝牙版本	V4.0
蓝牙协议	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
蓝牙传输距离	约10米
附件	micro USB充电线1PCS 耳挂 1 PCS

注意:设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

按键说明

序号	状态	动作
1	开机	白灯亮1秒
2	待机(不连接手机时)	每间隔1秒白灯闪2下
3	配对状态时	白橙灯交替闪烁
4	配对时间	90秒
5	连接手机待机时	白灯7秒闪1下
6	拨出电话时(未接通状态)	白灯3秒闪1下
7	来电时	白灯快闪
8	通话	白灯3秒闪1下
9	关机	橙灯亮1秒



警告!

- * 电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- * 针对可拆卸电池的产品，电池务必回收或妥善处理，针对不可拆卸电池的产品，禁止拆解。
- * 电池禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。请勿使电池暴露在导电材料、液体、火或高温中。
- * 不要让金属物体接触电池的两极。如果电池出现鼓胀、泄漏、变色、异味或出现其它任何异常，请勿继续使用。
- * 电池浸水后禁止使用。
- * 如果电池使用不当，就有可能爆炸或泄漏，从而造成烧伤和其它人身伤害；如果电池泄漏，应小心并根据当地的电池处理相关法律和规定要求立即弃置电池。



WARNING!

Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

For products with removable battery, the battery must be properly recycled or disposed. For products with built-in battery, disassembling is prohibited.

Never disassemble, hit with force, squeeze batteries or dispose of batteries in fire. Do not expose batteries in conductive materials, liquid, fire or heat. Do not let metal object contact two battery poles. If the battery looks swollen, leaking, discolored, having odor or any abnormal appearance, stop using it. Do not use the battery after immersed in water.

Improper use of battery may lead to explosion or leakage, causing skin burn or other injuries; in the event of battery leakage, handle it with care and immediately dispose of the battery in the manner in compliance with applicable laws and regulations in your locality.

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	X	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
电线电缆	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
电镀件	○	○	○	○	○	○

本表依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
在某些产品中可能包含电池，该电池并非漫步者产品，该电池的关于有害物质含量的标识应由电池生产商提供。

注：环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。





微信扫一扫, 更多信息

北京爱德发科技有限公司 出品

地 址: 北京市海淀区北四环西路68号

生产商: 东莞市漫步者科技有限公司

厂 址: 东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路2号

商标说明: EDIFIER[®], 漫步者[®] 均为北京爱德发科技有限公司持有注册商标, 仿冒必究。

版本号Ver1.6